


Télécommande pour blocs autonomes BAES

Référence : F5280012

DESCRIPTION :

Cette **télécommande pour BAES** est compatible avec tous les blocs autonomes de notre gamme.

Ce boîtier de télécommande permet de commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de secours) de l'ensemble des BAES d'un établissement en absence secteur.



INFORMATION PRODUIT

Notre **télécommande pour BAES** est compatible avec tous les **blocs autonomes** de notre gamme et de la marque ERA.

Elle est à raccorder avec votre **BAES**.

Caractéristiques

- **Capacité de commande** : 100 blocs
- **Fixation** : sur rail oméga (DIN)
- **Boîtier** : 4 modules
- **Alimentation** : 230 V~ 50 Hz
- **Consommation** : 10 mA
- **Tension de sortie télécommande** : TBTS (9 VDC)
- **Capacité des bornes** : 2 x 1,5 mm² ou 1 x 2,5 mm²



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Batterie** : 9 V (Ni-Cd ou Ni-MH)
- Compatible avec tous les blocs autonomes d'éclairage de sécurité de marque URA.

Installation du boîtier de télécommande

- Pour la protection contre les chocs électriques, installer impérativement le boîtier de télécommande BAES dans un tableau modulaire selon les instructions de son constructeur.
- Raccorder son alimentation générale 230 V \pm à la source normale de l'établissement et la protéger par un fusible ou un disjoncteur (10 A).

Principe de fonctionnement

Mise au repos des BAES, secteur absent :

- Un appui prolongé (5 secondes minimum) sur la touche EXTINCTION met tous les BAES de l'installation au repos.
- Un appui prolongé (5 secondes minimum) sur la touche ALLUMAGE les remet en fonctionnement de secours.

Après une commande d'extinction, les BAES repassent en veille au retour secteur.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com