

Testeur De Tension Et De Continuité (vat)

Référence : C3180023



DESCRIPTION :

Notre **testeur de tension et de continuité (VAT)** un outil portable qui permet de détecter, sans aucun contact, l'absence de tension.

Il permet donc de vérifier en toute sécurité par les personnes habilités l'absence de tension dans un circuit.



INFORMATION PRODUIT

Notre **testeur de tension et de continuité (VAT)** un outil portable qui permet de détecter, sans aucun contact, l'absence de tension.

Il permet donc de vérifier en toute sécurité par les personnes habilités l'absence de tension dans un circuit.

Test VAT :	Détection Tension auto - Signal sonore
Détection de tension :	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 VDC / VAC
Détection de Polarité / Phase :	100...690 VAC / 50 - 60 Hz
Test RCD :	Détection des surintensités - Courants résiduels Déclenchement différentiel > 30mA
Test de continuité :	< 400 k? / 5 ?A
Impédance interne :	< 300 k?
Indication par bargraph :	LED



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Indice d'étanchéité :	IP64
Classe de surtension :	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Normes :	IEC EN 61326, EN: 61010-1, EN: 61243, TUV, GS
Dimensions :	D : 240x78x40 mm / 237 g
Piles :	2xAAA



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com