Kit alarme type 4 secteur

Référence : F3180003

DESCRIPTION :

Kit alarme secteur composé de :

- 1 alarme type 4 secteur 3 boucles avec DM et sirènes intégrées
- 2 déclencheurs manuels
- 1 sirène

INFORMATION PRODUIT

Alarme type 4 secteur 3 boucles avec DM et sirènes intégrées

Gestion de **3 zones d'alarme distinctes**. Alarme avec ou sans déclencheur manuel. Produit offrant un gain de temps à l'installation.

Caractéristiques

- Alimentation principale : 230 V / 50 Hz
- Alimentation secondaire : 3 batteries 1,2 V NiMH 2000 mAh
- Alarme filaire
- Nombre de boucles de DM : 3
- Nombre maxi de DM par boucle : 32
- Sortie sirènes : 16 V / 300 mA maximum
- Indice de protection : IP 30

- Flash : 4 Leds 6 candelas
- Relais pour asservissement feu : 1RTC (24 V / 1 A)
- Relais défaut général : 1RTC (24 V / 1 A)
- Dimensions : L.180 x H.275 x P.55 mm

Déclencheur manuel

Cette alarme dispose **d'un diffuseur sonore intégré dans le déclencheur manuel**. Elle est très **discrète car compacte**. L'installation se fait **très facilement.**

Caractéristiques

- **Alimentation** : 2 piles 12 V alcalines fournies
- **Puissance** : son classe B
- **Montage** : en saillie ou à encastrer
- **Son** : NFS 32001
- **Spécificités** : réarmement par clé
- **Poids** : 182 g
- **Dimensions** : 87 x 87 x 52 mm

Ce que dit la Loi

"*Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en ½uvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.*" **Article R4227-34 du Code du Travail**