

Récepteur Central Pour Sourds Et Malentendants

Référence : F1380015



DESCRIPTION :

Le **récepteur** central pour **sourds et malentendants** peut être interconnecté jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau afin qu'ils puissent activer les vibrations du coussin utilisé par les malentendants dans le but d'être prévenu d'un éventuel incendie dans un **établissement recevant du public**.

INFORMATION PRODUIT

Le **récepteur** central pour **sourds et malentendants** reçoit les signaux radio des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Émet une alerte combinée lumineuse et vibrante.

Caractéristiques :

- Idéal pour les occupants sourds et malentendants.
- Alimentation : 230 V
- Batterie de secours : rechargeable, autonomie 3 jours.
- Interconnexion : jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau.
- Bande de fréquence : 868 MHz.
- Portée : 35 m maximum. Appareils compatibles.
- Signal d'alarme lumineux et vibrant.
- Température de fonctionnement : -4°C / +38°C.
- Taux d'humidité de fonctionnement : 0 à 90 % HR.
- Installation du récepteur : Fixation murale ou posé sur une table.
- Normes CE.
- Garantie : 5 ans Protection des parties privatives en habitation
- Poids: 457 g.
- Dimensions récepteur : L 102 x H 150 x P 40 mm.
- Dimensions vibreur : Ø 98 x P.34 mm.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- A poser sous un oreiller ou une chaise.
- Connexion sans fil, par radio.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com